



**TRIKOJIS SU DVIĞUBU LED
ŠVIESTUVU LED 2x20W**



6963

LFL1-20

Naudojimo instrukcija



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



ĮSPĖJIMAS!

PRIEŠ NAUDODAMI ELEKTRINIUS ĮRANKIUS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS IR SAUGOKITE JAS

Bendra informacija ir techniniai duomenys:

LED šviestuvas yra skirtas apšviesti įėjimus į garažus, patekti į patalpas, apšviesti tam tikras vietas. Ant trikojo sumontuota lempa leidžia ją lengvai perkelti bet kur. Lempa naudoja LED diodą. Diodas pasižymi dideliu energijos vartojimo efektyvumu. Lempa skleidžia šviesą iš karto po įjungimo. Dažnas įjungimas išjungimas neturi įtakos jo gyvybingumui. Šviestuvus galima lengvai pritvirtinti prie pastatų naudojant kaiščius. Šviestuvai suteikia galimybę reguliuoti ekspozicijos kampą. Šviestuvą galima naudoti ir lauke.

Modelis	LFL1-20 x 2
Dydis (mm)	180x100x140
LED galia	20W
Įtampa	AC 85-265V
Šviesos srautas (Lm)	1600 Lm
Dažnis	50-60Hz
Spalvos temperatūra	2700-7000K
Spindulio kampas	120°
Galios koeficientas (W)	>0.90
Veikimo laikas	50000h
Apsaugos klasė	IP 65
Darbo temperatūra	-20 +40 °C

Montavimas

- Prieš montuodami, visada atjunkite nuo maitinimo šaltinio
- Patikrinkite, ar maitinimo šaltinyje nėra srovės saugiklio maks. 16A
- Nemontuokite lempos toje vietoje, kur greitai svyruoja temperatūra (šalia radiatorių, ventiliatorių ir kitų panašių įrenginių, kurie gali sukelti temperatūros pokyčius).

Šviestuvo surinkimas


1. Atsargiai išimkite lempą ir visus komponentus iš kartoninės pakuotės.
2. Paguldykite trikojį ant lygaus, lygaus ir stabilaus paviršiaus, pastatydami jo kojas į vietą sulygiuodami trikojį taip, kad stulpelis būtų vertikaliai, tada priveržkite fiksatorių varžtas. (Norėdami sulankstyti trikojį, patraukite trikojo kojeles, kad atrakintumėte, o tada sulenkite).
3. Nustatykite stovo aukštį ir tvirtai priveržkite laikantįjį žiedą.
Esant 6963, pritvirtinkite skersinę siją.
4. Įstatykite lempos laikiklius varžtu ir pritvirtinkite pateiktu dangteliu.
5. Pritvirtinkite lempą prie trikojo stovo (6962) arba spindulio (6963) su pridedamu varžtai, veržlės ir poveržlės.
6. Šviestuvo aukštį galima reguliuoti aukščio reguliavimo mechanizmu (vietos nustatymo žiedai).
7. Įsitikinkite, kad visa konstrukcija yra tvirta ir tvirtai susukta.

ĮSPĖJIMAS! Nemontuokite lempos toje vietoje, kur greitai svyruoja temperatūra (šalia radiatorių, ventiliatorių ir kitų panašių įrenginių, kurie gali sukelti temperatūros pokyčius)

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

- Produkto negalima panardinti į vandenį.
- Saugokite gaminį nuo vaikų.
- Nenaudokite gaminio su įskilusiu šviestuvo stiklu.
- Nemontuokite šio LED šviestuvo agresivoje ir degioje aplinkoje.

NAUDOTŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMAS



Elektros ir elektroninės įrangos atliekose (EEĮA) gali būti pavojingų medžiagų, kurios gali turėti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, jei jos nebus surenkamos atskirai.

Šis elementas atitinka Europos direktyvą ES WEEE (2012/19/ES) ir yra pažymėtas elektroninių ir elektros atliekų logotipu, grafiškai pavaizduotu toliau pateiktame paveikslėlyje.

Ši piktograma rodo, kad EEĮ atliekas reikia rinkti ne kartu su buitinėmis atliekomis, o išmeskite šį gaminį atitinkamame elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punkte.

Rekomenduojame atsižvelgti į šiuos dalykus:

- Medžiagos ir komponentai, naudojami gaminant šį produktą, yra iš aukštos kokybės medžiagų, kurias galima pakartotinai naudoti ir perdirbti;
- Neišmeskite daikto kartu su buitinėmis atliekomis pasibaigus tarnavimo laikui;
- Nuneškite prekę į elektroninės įrangos atliekų surinkimo. punktą, kur ji bus paimta nemokamai;
- Dėl informacijos apie surinkimo centrus kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

Atitiktis RoHS direktyvai: jūsų įsigyta prekė atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/UE). Jame nėra medžiagų, išvardytų kaip kenksmingos arba draudžiamos direktyvoje..
Dėkojame, kad padedate mums saugoti aplinką ir mūsų sveikatą.

GARANTIJOS KORTELĖ

PAVADINIMAS ĮRENGINYS	Trikojis su dvigubu LED šviestuvu 2x20W LFL1-20
KATALOGO NUMERIS	6963
SERIJOS NR.	

--	--

GARANTINIS REMONTAS

DATA

.....

REMONTO

APIMTIS:

.....

**FASTER
& TOOLS**

.....

ANTSPAUDAS IR PARAŠAS

DATA

.....

REMONTO

APIMTIS:

.....

**FASTER
& TOOLS**

.....

ANTSPAUDAS IR PARAŠAS

DATA

.....

REMONTO

APIMTIS:

.....

**FASTER
& TOOLS**

.....

ANTSPAUDAS IR PARAŠAS

DATA

.....

REMONTA

APIMTIS:

.....

**FASTER
& TOOLS**

.....

ANTSPAUDAS IR PARAŠAS

DATA

.....

REMONTO

APIMTIS:

.....

**FASTER
& TOOLS**

.....

ANTSPAUDAS IR PARAŠAS

DATA

.....

REMONTA

APIMTIS:

.....

**FASTER
TOOLS**

.....

ANTSPAUDAS IR PARAŠAS

Garantijos sąlygos:

1. Garantija suteikiama 12 mėnesių laikotarpiui (vartotojų pirkiniams – 24 mėn.).
2. Garantija apima tik fizinius įrenginio defektus, ty medžiagų ar surinkimo defektus.
3. Garantija netaikoma sužalojimams, atsiradusiems dėl išorinių priežasčių, tokių kaip: mechaniniai sužalojimai, užterštumas, potvynis, atmosferos reiškiniai, netinkamas įrengimas ar eksploatacija, taip pat eksploatacija, nesuderinama su eksploatacija ir paskirtimi. Garantant neatsako už netinkamą įrankio parinkimą pagal poreikius ir panaudojimą ne pagal paskirtį.
4. Dėl natūralaus eksploatacinių medžiagų nusidėvėjimo garantija netaikoma tokiems dalykams kaip: laidai, akumulatoriai, pakrovėjai, mygtukai, rankenėlės, jungikliai ir kt.
5. Klientas savo lėšomis pristato prekes garantiniam remontui.
6. Prietaisas turi būti pristatytas į aptarnavimo punktą originalioje gamyklinėje pakuotėje arba pakaitinėje pakuotėje, kuri apsaugo prekes nuo išorinių pažeidimų.
7. Ant pakuotės turi būti nurodytas prekės identifikavimo numeris, nurodytas pardavimo dieną.
8. Prekės priimamos servisui pateikus garantinį taloną.
9. Garantiniame talone turi būti ši informacija:
 - a. pridedamas prekių įsigijimo įrodymas (PVM sąskaita faktūra arba įsigijimo kvitas)
 - b. įmonės, kurioje pirkto prekės, antspaudas ir pardavėjo parašas
 - c. tikslus įrenginio pavadinimas
 - d. aprašytos paskirties įrenginio tipas
 - e. įrenginio serijos numeris
 - f. įskaitomas kliento parašas
 - g. kliento pašto adresas
10. Garantinis talonas be jokių aukščiau nurodytų punktų negalioja.
11. Nesant jokio dokumento, servisas registruotu laišku informuos klientą apie tolesnės garantijos sąlygas. Klientas turi atsakyti į laišką per 21 dieną nuo laiško gavimo dienos. Prekės remontas pratęsiamas iki visų dokumentų pristatymo į servisą laiku.
12. Esant situacijai, kai klientas neturi visų dokumentų, jis turėtų informuoti servisą apie savo sprendimą remontuoti įrenginį ir raštu pateikti vieną iš tarnybos nurodytų sprendimų.
13. Produktas, pristatytas arba išsiųstas atgal į servisą, turi būti sukomplektuotas. Pakuotėje turi būti produktas su visais įsigytais elementais.
14. Nekomplektinių gaminių grąžinimas gali pailginti remonto terminą arba padaryti jį neįmanomą.
15. Garantiniu laikotarpiu išaiškėję defektai bus pašalinti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo įrenginio priėmimo aptarnauti dienos.
16. Pretenzijos pagal garantiją, garantiją ir pirkimo-pardavimo sutartį bus priimamos tik remiantis šia garantine kortele, nurodant įsigyto įrankio tapatybę. Garantija galioja su pirkimo įrodymu!
17. Servisui nustačius, kad defekto pašalinti nepavyks arba, nepaisant trijų remonto darbų, vėl atsiranda tas pats defektas, klientas gaus naują įrenginį.
18. Garantija nesuteikia Pirkėjui teisės reikalauti atlyginti negautą pelną, susijusį su žala.
19. Ši garantija neatmeta, neapriboja ir nesustabdo pirkėjo teisių pagal 2002 m. liepos 27 d. įstatymą. (Teisės žurnalas 2002 m. rugsėjo 5 d., Nr. 141, b. l. 1176).
20. Klausimais, kuriems netaikomos šios garantijos kortelės sąlygos, taikomos atitinkamos 2002 m. liepos 27 d. Akto „Dėl specialių vartojimo prekių pardavimo sąlygų ir Civilinio kodekso pakeitimo“ nuostatos.

**Aš perskaičiau turinį ir sutinku
su garantijos sąlygomis.**

(kliento parašas)

"EGA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością"
Spółka Komandytowa, ul. Rzeczna 1, Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański
tel./fax: +48 58 56 300 80
www.ega.com.pl